

Downloading and Installing the Spektrum™/BeastX™ Software Bundle

1. Visit the BeastX website to download the Spektrum Software Bundle.

For Windows®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/Windows/SpektrumSoftwareBundle.msi>

For Mac®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/MacOS/SpektrumSoftwareBundle.dmg>

1. Save the Spektrum Software Bundle to your computer's hard drive.
2. Double-click on the installer and follow the instructions.

Connecting the AR7200BX to Your Computer

1. Power OFF the AR7200BX.
2. Connect the Spektrum™ USB Interface or BeastX USB2SYS to your computer.
3. Connect the servo extension to the USB interface and the BND/DAT slot on the AR7200BX.
4. Power ON the AR7200BX.

Retrieving the AR7200BX Firmware

1. Open the BeastX Updater.
2. Select the appropriate USB-Interface.
3. Highlight and Copy your AR7200BX Serial Number.
4. Visit the AR7200BX product page at <http://ar7200bx.beastx.com/>.
5. Enter your email address and paste your AR7200BX Serial Number and click Submit.
6. You will receive an email with the latest AR7200BX software.
7. Save the firmware file on your computer's hard drive.

Updating the AR7200BX Firmware

1. Open the BeastX Updater.
2. Connect and Power ON the AR7200BX.
3. Click "Open File..." and select the new firmware file.

IMPORTANT: DO NOT disconnect the USB interface or power off the AR7200BX during the update process.

4. Click "Start Update..." to install the firmware on the AR7200BX.
5. When the update processes is complete, power OFF the AR7200BX and disconnect the USB interface.

Using AR7200BX Microsettings application

1. Using the AR7200BX Microsettings requires version 3.1.0 or higher.
2. Refer to the updating instructions detailed above to update your AR7200BX to version 3.1.0.
3. Launch the AR7200BX Microsettings application.
4. Click "Connect" to modify the desired Setup Menu or Parameter Menu Settings.
5. Please refer to your Spektrum AR7200BX instruction manual for detailed programming.
6. Additional Microsettings features and instructions can be found at www.beastx.com.

Laden und installieren Sie das Spektrum/BeastX Software Bundle

1. Besuchen Sie die BeastX Website um das Spektrum Software Bundle herunterzuladen.

Für Windows®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/Windows/SpektrumSoftwareBundle.msi>

Für Mac®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/MacOS/SpektrumSoftwareBundle.dmg>

1. Speichern Sie das Spektrum Software Bundle auf die Festplatte ihres Computers.
2. Doppelklicken Sie auf den Installer und folgen Sie den Anweisungen.

Verbinden Sie den AR7200BX mit Ihrem Computer

1. Schalten Sie die Stromversorgung des AR7200BX AUS.
2. Verbinden Sie das Spektrum USB Interface (SPMA3030) oder das BeastX USB2SYS-Interface (BTXA76007) mit Ihrem Computer.
3. Verbinden Sie das Servokabel mit dem USB-Interface und dem BND/DAT Anschluss am AR7200BX.
4. Schalten Sie die Stromversorgung des AR7200BX EIN.

AR7200BX Firmware beziehen

1. Öffnen Sie den BeastX Updater.
2. Wählen Sie das entsprechende USB-Interface aus.
3. Markieren und kopieren Sie die Seriennummer ihres AR7200BX.
4. Besuchen Sie die AR7200BX Produktseite auf <http://ar7200bx.beastx.com/>.
5. Geben Sie Ihre Email-Adresse ein, fügen Sie die Seriennummer Ihres AR7200BX ein und drücken Sie auf Absenden.
6. Sie erhalten in Kürze eine Email mit der aktuellsten AR7200BX Firmware.
7. Speichern Sie die Firmware-Datei auf Ihre Festplatte.

Aktualisierung der AR7200BX Firmware

1. Öffnen Sie den BeastX Updater.
2. Verbinden Sie ihre AR7200BX und schalten Sie die Stromversorgung ein.
3. Drücken Sie auf "Open File..." und wählen Sie die Firmware-Datei aus.

WICHTIG: Trennen Sie während den Update-Prozess den AR7200BX NICHT vom USB-Interface oder der Stromversorgung.

4. Drücken Sie auf "Start Update..." um die Firmware des AR7200BX zu aktualisieren.
5. Nachdem der Update-Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde können Sie die Stromversorgung abschalten und das USB-Interface abstecken.

AR7200BX Microsettings Applikation benutzen

1. Die AR7200BX Microsettings benötigen Firmware 3.1.0 oder höher
2. Befolgen Sie ausführlich die oben angegebenen Anweisungen um ihren AR7200BX auf Firmware 3.1.0 zu aktualisieren.
3. Starten Sie die AR7200BX Microsettings Applikation.
4. Verbinden Sie Ihren AR7200BX mit dem USB-Interface.
5. Drücken Sie "Connect" um die gewünschte Setup Menu oder Parameter Menu Einstellung zu ändern.
6. Bitte benutzen Sie ihre Spektrum AR7200BX Bedienungsanleitung für ausführliche Programmierung.
7. Zusätzliche Microsettings Besonderheiten und Anleitungen können unter www.beastx.com gefunden werden.

Téléchargement et installation du logiciel Spektrum / BeastX

1. Connectez-vous sur le site Internet BeastX pour télécharger le logiciel Spektrum.

Pour Windows ®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/Windows/SpektrumSoftwareBundle.msi>

Pour Mac ®:

<http://ar7200bx.beastx.com/software/MacOS/SpektrumSoftwareBundle.dmg>

2. Enregistrez le Logiciel Spektrum sur le disque dur de votre ordinateur.
3. Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions.

Branchement de l'AR7200BX à votre ordinateur

1. Éteindre le AR7200BX.
2. Branchez le Spektrum™ interface USB (SPMA3030) ou BeastX USB2SYS (BTXA76007) sur votre ordinateur.
3. Raccorder le câble de rallonge servo sur l'interface USB et la prise BND / DAT sur le AR7200BX.
4. Allumez le AR7200BX.

Récupération du firmware AR7200BX

1. Lancez le logiciel de mise à jour BeastX.
2. Sélectionnez l'interface USB approprié.
3. Mettez en surbrillance et copiez votre numéro de série AR7200BX.
4. Visitez la page produit AR7200BX à <http://ar7200bx.beastx.com/>.
5. Entrez votre adresse email et collez votre numéro de série AR7200BX et cliquez sur Submit.
6. Vous recevrez un e-mail avec la dernière version du logiciel AR7200BX.
7. Enregistrez le fichier firmware sur le disque dur de votre ordinateur.

Mise à jour du Firmware AR7200BX

1. Lancez le logiciel de mise à jour BeastX.
2. Branchez et allumez le AR7200BX.
3. Cliquez sur "Open File ..." et sélectionnez le fichier du nouveau firmware.

IMPORTANT: NE PAS débrancher l'interface USB ou éteindre le AR7200BX pendant le processus de mise à jour.

4. Cliquez sur "Start Update ..." pour installer le firmware sur le AR7200BX.
5. Lorsque le processus de mise à jour est terminé, éteindre le AR7200BX et déconnecter l'interface USB.

Utilisation de l'application Microsettings pour AR7200BX

1. L'utilisation de l'application Microsettings AR7200BX nécessite un firmware de version 3.1.0 ou supérieure.
2. Reportez-vous aux instructions détaillées de mise à jour ci-dessus et le cas échéant mettez à jour votre AR7200BX en version 3.1.0.
3. Lancez l'application Microsettings AR7200BX.
4. Connectez votre AR7200BX à l'interface USB.
5. Cliquez sur "Connect" pour modifier les réglages du menu Setup ou du menu Paramètres.
6. Référez-vous au manuel de votre Spektrum AR7200BX pour les détails sur la programmation des différents paramètres.
7. D'autres fonctionnalités et instructions de l'application Microsettings sont disponibles sur www.beastx.com.